

Procédure pour le changement de transpondeur du satellite EUTELSAT 5W sur les SSC HD V4

28 Novembre 2016



1. Alimenter le boîtier, appuyer sur la touche ON/OFF en façade. La led verte s'allume, puis sélectionner le satellite ATL. BIRD 3 en appuyant sur la touche ▲ (antenne ouverte). Lorsque le satellite ATL. BIRD 3 est sélectionné, presser sur la touche ▼ (antenne fermée), le SSC se met en veille.
2. Appuyer deux fois sur la touche menu (dernière touche à droite). L'écran affiche les données suivantes :

Sat: ATL.BIRD 3
Transp.No: 1

3. Presser simultanément sur les deux premières touches (▲ antenne ouverte et ▼ antenne fermée). Dès que le curseur clignote à côté du chiffre 1, relâcher les touches.
4. Appuyer 2 fois sur la touche ▲ (antenne ouverte.) pour passer sur le transpondeur No 3 comme sur la photo ci-dessous.

Sat: ATL.BIRD 3
Transp.No: 3

5. Appuyer 1 fois sur la touche menu, la valeur suivante doit s'afficher à l'écran.

Sat: ATL.BIRD 3
Freq: 11096Mhz

ATTENTION SI LA VALEUR AFFICHÉE EST DIFFÉRENTE, APPLIQUER LA PROCÉDURE DE PARAMÈTRAGE MANUEL DU TRANSPONDEUR DE RECHERCHE.

6. Appuyer 5 fois sur la touche menu (jusqu'à l'extinction de l'afficheur). ATTENTION NE MODIFIER EN AUCUN CAS LES AUTRES PARAMETRES. Éteindre le module SSC avec le bouton ON/OFF.

7. Rallumer le module et lancer une recherche. Contrôler la qualité de signal ainsi que la présence de toutes les chaînes.



Touche ▲
(antenne ouverte)

Touche ▼
(antenne fermée)

Touche menu